

**Przeznaczenie**

Automat schodowy (wyłącznik czasowy) AS-212 służy do utrzymania włączonego oświetlenia korytarzy, klatek schodowych, lub innych obiektów przez określony czas, po upływie którego, oświetlenie zostanie wyłączone automatycznie.

**Działanie**

Załączony wyłącznikiem chwilowym (dzwonekowym) automat schodowy podtrzymuje oświetlenie przez czas ustawiony potencjometrem (od 0,5min. do 10min.). Po upływie nastawionego czasu automat wyłączy oświetlenie samoczynnie. Po wyłączeniu oświetlenia możemy je załączyć ponownie.

AS-212 może współpracować z przyciskami podświetlanymi.

**Montaż**

1. Wyłączyć zasilanie.
2. Automat zamocować na szynie w skrzynce rozdzielczej.
3. Podłączyć do układu wg schematu.
4. Wkrętakiem płaskim ustawić czas działania.

**Dane techniczne**

zasilanie	180÷240V AC
maks. prąd obciążenia rezystancyjnego	16A
opóźnienie wyłączenia - regulowane	0.5÷10min
opóźnienie zadziałania	<1s
przyłącze	zaciski śrubowe 2,5mm <sup>2</sup>
pobór mocy	0,56W
sygnalizacja zasilania	LED
trwałość	10 <sup>5</sup> załączeń
temperatura pracy	-25÷50°C
wymiary	1 moduł (17,5mm)
montaż	na szynie TH-35

**Schemat podłączenia**